



[Inicio](#) [España](#) [DCP-J1200W](#) Especificaciones

**Servicio de asistencia y descargas**

**DCP-J1200W**

## Especificaciones

[Contáctenos](#)  
[Registro del producto](#)  
[Visite \[www.brother.es\]\(http://www.brother.es\)](#)

**DCP-J1200W**



[¿No es su producto?](#)

**Descargas**

[Preguntas frecuentes y Solución de problemas](#)

**Manuales**

[Consumibles y accesorios](#)

[SO compatible](#)

**Especificaciones**

**España(Español)**



[Cambie País o Región \(Idioma\)](#)

### Especificaciones generales

<b>Tipo de impresora</b>		Inyección de tinta
<b>Cabezal de impresión</b>	<b>Blanco y negro</b>	Piezoeléctrico con 210 inyectores x 1
	<b>Color</b>	Piezoeléctrico con 70 inyectores x 3
<b>Capacidad de la memoria</b>		128 MB
<b>Fuente de alimentación</b>		220 CA a 240 V 50/60 Hz
<b>Consumo de alimentación <sup>*1</sup></b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● DCP-J1200W</li> <li>● <b>Copia <sup>*2</sup></b>: Aprox. 13 W</li> <li>● <b>Preparado <sup>*3</sup></b>: Aprox. 2,5 W</li> <li>● <b>Espera <sup>*3</sup></b>: Aprox. 0,8 W</li> <li>● <b>Apagado <sup>*3 *4</sup></b>: Aprox. 0,2 W</li> </ul>
<b>Dimensiones</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● DCP-J1200W</li> </ul>
<b>Pesos</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● DCP-J1200W</li> <li>6,5 kg</li> </ul>
<b>Nivel de ruido</b>	<b>Presión sonora</b>	Impresión 56 dB (A) (Aprox.) <sup>*5</sup>
	<b>Potencia acústica <sup>*6</sup></b>	Impresión <sup>*7</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>● DCP-J1200W LWAd = 6,71 B(A) (Mono)</li> <li>● DCP-J1200W LWAd = 6,41 B(A) (Color)</li> </ul>
<b>Temperatura</b>	<b>En funcionamiento</b>	10 a 35 °C
	<b>Mejor calidad de impresión</b>	20 a 33 °C
<b>Humedad</b>	<b>En funcionamiento</b>	20 a 80% (sin condensación)
	<b>Mejor calidad de impresión</b>	20 a 80% (sin condensación)

\*1 Medido cuando el equipo está conectado a la interfaz USB. El consumo eléctrico varía ligeramente en función del entorno de uso o del desgaste de las piezas.

\*2 Al utilizar la impresión a una cara, resolución: estándar / documento: patrón impreso ISO/IEC 24712.

\*3 Medido según IEC 62301 Edición 2.0.

\*4 Aunque el equipo esté apagado, se encenderá automáticamente para realizar tareas periódicas de mantenimiento del cabezal de impresión y se apagará él solo.

\*5 El ruido depende de las condiciones de impresión.

\*6 Medición realizada de acuerdo con el método descrito en DE-UZ 205.

\*7 <Velocidad de impresión>

DCP-J1200W: 16,0 ipm (Monocromo)/9,0 ipm (Color)

Las velocidades de impresión se han medido de acuerdo con la especificación Blue Angel (DE-UZ 205).

### Especificaciones de tamaño de los documentos

<b>Tamaño del documento</b>	<b>Ancho del cristal de escáner</b>	Máx. 215,9 mm
	<b>Longitud del cristal de escáner</b>	Máx. 297 mm

### Especificaciones de los soportes de impresión

<b>Entrada de papel</b>	<b>Bandeja de papel</b>	<b>Tipo de papel</b> <sup>*1</sup>	Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado
		<b>Tamaño del papel</b>	A4, Letter, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)
		<b>Capacidad máxima de papel</b>	Hasta 150 hojas de papel normal de 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Salida de papel</b> <sup>*1</sup>		Hasta 50 hojas de papel normal de 80 g/m <sup>2</sup> (hacia arriba en la bandeja de salida del papel)	

\*1 En el caso del papel satinado, extraiga inmediatamente las páginas impresas de la bandeja de salida del papel para evitar las manchas.

### Especificaciones de copia

<b>Color/Monocromo</b>	Sí/Sí
<b>Ancho de copia</b>	204 mm <sup>*1</sup>
<b>Copias múltiples</b>	Hasta 99 hojas
<b>Ampliar/Reducir</b>	25% a 400% (en incrementos de 1%) <sup>*2</sup>
<b>Resolución</b>	Imprime hasta 1200 x 1800 ppp

\*1 Al realizar copias en papel de tamaño A4.

\*2 Al copiar usando Brother iPrint&Scan Desktop y Brother Mobile Connect.

### Especificaciones del escáner

<b>Color/Monocromo</b>	Sí/Sí
<b>Compatible con TWAIN</b>	Sí (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10)
<b>Compatible con WIA</b>	Sí (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10)
<b>Color / Profundidad</b>	Procesamiento de color de 30 bits (entrada) Procesamiento de color de 24 bits (salida)
<b>Escala de grises</b>	Procesamiento de color de 10 bits (entrada) Procesamiento de color de 8 bits (salida)
<b>Resolución</b>	Hasta 19 200 x 19 200 ppp (interpolado) <sup>*1</sup> <sup>*2</sup> Hasta 1200 x 2400 ppp (óptico)
<b>Ancho y largo de escaneado</b> (documento de una sola cara)	Ancho: hasta 213,9 mm Longitud: hasta 295 mm

\*1 Escaneado máximo de 1200 x 1200 ppp con el controlador WIA en Windows 7 SP1, Windows 8.1 y Windows 10 (se puede seleccionar una resolución de hasta 19200 x 19200 ppp con la utilidad del escáner).

\*2 El rango de escaneado puede disminuir en la medida en que aumente la resolución de escaneado.

### Especificaciones de la impresora

<b>Resolución</b>	Hasta 1200 x 6000 ppp (solo Windows)
<b>Ancho de impresión</b> <sup>*1</sup>	204 mm Sin bordes <sup>*2</sup> : 210 mm
<b>Sin bordes</b>	A4, Letter, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)
<b>Velocidad de impresión</b>	Consulte la página del modelo en el sitio web local de Brother.

\*1 Al imprimir en papel de tamaño A4.

\*2 Cuando la opción de impresión sin bordes está activada.

### Especificaciones de la interfaz

<b>USB</b> <sup>*1</sup> <sup>*2</sup>	Use un cable de interfaz USB 2.0 de una longitud inferior a 2 m.
<b>LAN inalámbrica</b>	IEEE 802.11b/g/n (infraestructura) IEEE 802.11g/n (Wireless Direct)

\*1 El equipo dispone de una interfaz USB Hi-Speed 2.0 (alta velocidad). El equipo también puede conectarse a un ordenador que disponga de una interfaz USB 1.1.

\*2 Los puertos USB de terceros no son compatibles.

### Especificaciones de la red



- Puede conectar el equipo a una red para poder utilizar las funciones de impresión en red y de escaneado en red.

<b>Seguridad de red (inalámbrica)</b>	SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
---------------------------------------	-----------------------

<b>Seguridad de red inalámbrica</b>		SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
<b>Utilidad de asistencia a la configuración inalámbrica</b>	<b>WPS</b>	Sí

[Mapa del sitio](#) | [Legal](#) | [Política de privacidad](#) | [Global Site](#)

© 2001-2021 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Todos los nombres comerciales y nombres de productos de empresas que aparecen en productos Brother, documentos asociados y cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de estas respectivas empresas.