

Impresoras multifunción HP Color LaserJet Pro 4301, 4302 y 4303: especificaciones de la impresora (modelos dw, fdn y fdw)

Determine las especificaciones del modelo de su impresora.

Especificaciones técnicas

Busque el modelo de su impresora en la lista que aparece a continuación y haga clic en él para ampliar esa sección y ver las especificaciones técnicas.

Modelos 4301 y 4302

Revise las especificaciones técnicas de la impresora.

Número de referencia para cada modelo

- 4301dw: 4RA80F
- 4301fdn: 4RA81F
- 4301fdw: 4RA82F
- 4302dw: 4RA83F
- 4302fdn: 4RA84F
- 4302fdw: 5HH64F

ESPECIFICACIONES DE MANEJO DE PAPEL

Características de uso de papel	4301dw/fdn/fdw	4302dw/fdn/fdw
Bandeja 1 (capacidad para 50 hojas)	✓	✓
Bandeja 2 (capacidad para 250 hojas)	✓	✓
Bandeja accesoria opcional para 550 hojas	Opcional	Opcional
Impresión a doble cara automática	✓	✓

ESPECIFICACIONES DE CONECTIVIDAD

Características de conectividad	4301dw	4301fdn	4301fdw	4302dw	4302fdn	4302fdw
Conexión Ethernet LAN 10/100/1000 con IPv4 e IPv6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB 2.0 de alta velocidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puerto USB para impresión directa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tarjeta inalámbrica incorporada que admite la funcionalidad Wi-Fi	✓	No disponible	✓	✓	No disponible	✓

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Características de impresión	4301dw/fdn/fdw	4302dw/fdn/fdw
Imprime 33 páginas por minuto (ppm) en papel de tamaño A4 y 35 ppm en papel de tamaño carta	✓	✓
Almacenamiento de trabajos e impresión privada	✓	✓

ESPECIFICACIONES DE COPIA Y ESCANEADO

Funciones de copia y escaneo	4301dw	4301fdn	4301fdw	4302dw	4302fdn	4302fdw
Copia hasta 31 páginas por minuto en blanco y negro (a una cara, tamaño carta) o hasta 26 páginas por minuto en color (a una cara, tamaño carta)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentador de documentos de 50 páginas con escaneo de cabezal doble para copia y escaneo dúplex de una sola pasada	No incluido	✓	✓	No incluido	✓	✓
Alimentador de documentos de 50 páginas con copia y escaneado a una cara	✓	No incluido	No incluido	✓	No incluido	No incluido
Opciones Escanear a correo electrónico, Escanear a USB y Escanear a carpeta de red	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OTRAS ESPECIFICACIONES

Otras características	4301dw	4301fdn	4301fdw	4302dw	4302fdn	4302fdw
512 MB de memoria	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de control con pantalla táctil en color	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Características de fax	No incluido	✓	✓	No incluido	✓	✓
Fax digital de HP (opciones Enviar por fax a correo electrónico y Enviar por fax a carpeta de red)	No incluido	✓	✓	No incluido	✓	✓

Modelos 4303

Revise las especificaciones técnicas de la impresora.

Número de referencia para cada modelo

- 4303dw: 5HH65A
- 4303fdn: 5HH66A
- 4303fdw: 5HH67A

ESPECIFICACIONES DE MANEJO DE PAPEL

Características de uso de papel	4303dw	4303fdn	4303fdw
Bandeja 1 (capacidad para 50 hojas)	✓	✓	✓
Bandeja 2 (capacidad para 250 hojas)	✓	✓	✓
Bandeja accesoria opcional para 550 hojas	Opcional	Opcional	Opcional
Impresión a doble cara automática	✓	✓	✓

ESPECIFICACIONES DE CONECTIVIDAD

Características de conectividad	4303dw	4303fdn	4303fdw
Conexión Ethernet LAN 10/100/1000 con IPv4 e IPv6	✓	✓	✓
USB 2.0 de alta velocidad	✓	✓	✓
Puerto USB para impresión directa	✓	✓	✓
Tarjeta inalámbrica incorporada que admite la funcionalidad Wi-Fi	✓	No incluido	✓

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Características de impresión	4303dw	4303fdn	4303fdw
Imprime 33 páginas por minuto (ppm) en papel de tamaño A4 y 35 ppm en papel de tamaño carta	✓	✓	✓
Almacenamiento de trabajos e impresión privada	✓	✓	✓

ESPECIFICACIONES DE COPIA Y ESCANEADO

Funciones de copia y escaneo	4303dw	4303fdn	4303fdw
Copia hasta 31 páginas por minuto en blanco y negro (a una cara, tamaño carta) o hasta 26 páginas por minuto en color (a una cara, tamaño carta)	✓	✓	✓
Alimentador de documentos de 50 páginas con escaneo de cabezal doble para copia y escaneo dúplex de una sola pasada	No incluido	✓	✓
Alimentador de documentos de 50 páginas con copia y escaneado a una cara	✓	No incluido	No incluido
Opciones Escanear a correo electrónico, Escanear a USB y Escanear a carpeta de red	✓	✓	✓

OTRAS ESPECIFICACIONES

Otras características	4303dw	4303fdn	4303fdw
512 MB de memoria	✓	✓	✓
Panel de control con pantalla táctil en color	✓	✓	✓
Características de fax	No incluido	✓	✓
Fax digital de HP (opciones Enviar por fax a correo electrónico y Enviar por fax a carpeta de red)	No incluido	✓	✓

Sistemas operativos compatibles

La siguiente información se aplica a los controladores de impresión de HP específicos de la impresora para Windows y macOS, así como al instalador del software.

Windows y macOS: esta impresora es compatible con los ordenadores Windows y Mac y los dispositivos móviles de Android y Apple.

1. Vaya a support.hp.com.

2. Introduzca el nombre de la impresora para saber sus controladores, cree una cuenta HP, registre la impresora y conéctese.

Linux: para obtener información y los controladores para Linux, vaya a developers.hp.com/tp-linux-imaging-and-printing.

UNIX: para obtener más información y controladores de impresión para UNIX, visite www.hp.com/go/unixmodelscripts.

Certificación Citrix Ready Kit: hasta Citrix Server 7.18: Para obtener más información, vaya a citrixready.citrix.com.

SISTEMAS OPERATIVOS Y CONTROLADORES DE IMPRESIÓN COMPATIBLES

Sistema operativo	Controlador de impresión instalado (desde el software en línea)
Windows 11, 32 bits y 64 bits	El controlador de impresión "HP PCL-6" específico de la impresora se instala para este sistema operativo como parte de la instalación del software.
Windows 10, 32 bits y 64 bits	El controlador de impresión "HP PCL-6" específico de la impresora se instala para este sistema operativo como parte de la instalación del software.
Windows Server 2022, 64 bits	El controlador de impresión PCL 6 específico de la impresora se puede descargar del sitio web de asistencia de la impresora. Descargue el controlador y luego utilice la herramienta para agregar impresoras de Microsoft para instalarlo.
Windows Server 2019, 64 bits	El controlador de impresión PCL 6 específico de la impresora se puede descargar del sitio web de asistencia de la impresora. Descargue el controlador y luego utilice la herramienta para agregar impresoras de Microsoft para instalarlo.
Windows Server 2016, 64 bits	El controlador de impresión PCL 6 específico de la impresora se puede descargar del sitio web de asistencia de la impresora. Descargue el controlador y luego utilice la herramienta para agregar impresoras de Microsoft para instalarlo.
Windows Server 2012 R2, 64 bits	El controlador de impresión PCL 6 específico de la impresora se puede descargar del sitio web de asistencia de la impresora. Descargue el controlador y luego utilice la herramienta para agregar impresoras de Microsoft para instalarlo.
Windows Server 2012, 64 bits	El controlador de impresión PCL 6 específico de la impresora se puede descargar del sitio web de asistencia de la impresora. Descargue el controlador y luego utilice la herramienta para agregar impresoras de Microsoft para instalarlo.
Chrome OS (Chromebook)	Los dispositivos Chromebook son compatibles con la impresión mediante la aplicación HP Smart, pero no son totalmente compatibles con la configuración de la impresora.
macOS Monterey v12.0, macOS Big Sur v11.0, macOS Catalina v10.15	Para instalar el controlador de impresión, descargue HP Easy Start desde 123.hp.com . Siga los pasos indicados para instalar el software de la impresora y el controlador de impresión.

NOTA: El software y los controladores de HP ya no son compatibles con Windows 7 ni Windows Server 2008. Para obtener más información, consulte el siguiente documento en el sitio web de asistencia técnica de HP: [Impresoras HP: el software y los controladores de HP ya no son compatibles con Windows 7, Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2](http://www.hp.com/go/compatibility).

NOTA: Para obtener una lista actualizada de los sistemas operativos compatibles, así como ayuda detallada de HP para la impresora, visite <http://www.hp.com/support/colorljet4301-4303>.

NOTA: Para consultar la compatibilidad del controlador HP Smart UPD para esta impresora, vaya a hp.com/go/smartupd.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Windows 11, 10	macOS Monterey v12.0, macOS Big Sur v11.0, macOS Catalina v10.15	Dispositivos móviles, iOS, Android
<ul style="list-style-type: none">• 32 o 64 bits• Disco duro de 2 GB• Conexión a Internet• Puerto USB	<ul style="list-style-type: none">• Disco duro de 2 GB• Conexión a Internet	No se requiere conexión de router www.hp.com/go/mobileprinting

Soluciones de impresión móvil

HP dispone de varias soluciones de impresión móvil que facilitan la impresión en impresoras HP desde equipos portátiles, tabletas, smartphones u otros dispositivos móviles.

Para ver la lista completa y determinar cuál es la mejor opción, visite www.hp.com/go/MobilePrinting.

NOTA: Actualice el firmware de la impresora para asegurarse de que todas las funciones de impresión móvil son compatibles.

- Wi-Fi Direct en modelos inalámbricos
- AirPrint
- Impresión con Android
- Aplicación HP Smart

Dimensiones de la impresora

Asegúrese de que el entorno de impresión es lo suficientemente amplio para instalar la impresora.

DIMENSIONES DE LA IMPRESORA



DIMENSIONES DE LA IMPRESORA

Medición	Impresora completamente cerrada	Impresora completamente abierta
1. Ancho	421 mm	421 mm
2. Altura	384 mm	631 mm
3. Profundidad	437 mm	916 mm
Peso (con cartuchos)	20,4 kg	20,4 kg

DIMENSIONES DE LA IMPRESORA CON LA BANDEJA OPCIONAL DE 550 HOJAS



DIMENSIONES DE LA IMPRESORA CON LA BANDEJA OPCIONAL DE 550 HOJAS

Medición	Impresora completamente cerrada	Impresora completamente abierta
1. Ancho	421 mm	421 mm
2. Altura	516 mm	762 mm
3. Profundidad	437 mm	928 mm
Peso (con cartuchos)	22,5 kg	22,5 kg

Consumo de energía

Consulte el consumo de energía para cada estado o función de la impresora.

CONSUMO DE ENERGÍA (MEDIA, EN VATIOS)

Impresión	Preparada	En suspensión	Apagado/encendido automático de HP	Apagado automático/Encendido manual	Desactivado
585 W	18 W	0,8 W	0,8 W	0,07 W	0,07 W

Especificaciones eléctricas

Revise las especificaciones eléctricas de la impresora.

NOTA: Los requisitos de alimentación eléctrica son diferentes según el país/región de venta de la impresora. Los valores de la siguiente tabla están sujetos a cambios.

PRECAUCIÓN: No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto puede dañar la impresora e invalidar su garantía.

VOLTAJE RECOMENDADO

Especificación	Modelos de 110 voltios	Modelos de 220 voltios
Requisitos de alimentación (voltios) ¹	De 110 a 127 voltios (± 10 %) 50/60 Hz (± 3 Hz)	De 220 a 240 voltios (± 10 %) 50/60 Hz (± 3 Hz)

¹ El consumo de energía corresponde a los valores más altos registrados en todos los modelos de impresora utilizando voltajes estándares.

Emisiones acústicas

Consulte las emisiones acústicas, incluidos los niveles de potencia del sonido y de presión acústica.

NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA

Acústica: Nivel de potencia de sonido (páginas por minuto [ppm])	Declarado según ISO 9296
Impresión (33 ppm)	¹ wAD = 6,1 belios (A)
Escaneado	¹ wAD = 6,0 belios (A)
Preparada	Inaudible

NIVEL DE PRESIÓN SONORA

Acústica: Nivel de presión de sonido (páginas por minuto [ppm])	Declarado según ISO 9296
Impresión (33 ppm)	¹ pAm = 50 dB(A)
Escaneado	¹ pAm = 48 dB(A)
Preparada	Inaudible

Características del entorno de funcionamiento

Para que funcione correctamente, la impresora debe encontrarse en un entorno que cumple especificaciones determinadas.

ESPECIFICACIONES DEL ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Entorno	Recomendado	Almacenamiento
Temperatura	Entre 15 y 27 °C	Entre 10 y 32,5 °C
Humedad relativa	Del 30 % al 70 % de humedad relativa	Del 10 % al 80 % de humedad relativa