



Impresora LED color conectada

HL-L3240CDW



imprime



5GHz

WiFi

www.brother.es

Impresora LED color con WiFi

La HL-L3240CW está diseñada por expertos para ser compacta e imprimir documentos de alta calidad sin comprometer la velocidad.

Su bandeja de entrada y salida de papel de alta capacidad ayudan a que tu oficina mantenga el volumen de impresión que necesitas.

HL-L3240CDW



Características principales:

- Imprime hasta 26 páginas por minuto y 10 páginas en dúplex
- Panel de control LCD de 1 línea
- Ethernet Gigabit WiFi 5GHz y USB
- 256MB de memoria interna
- Bandeja de entrada de hasta 250 hojas¹¹
- Opción de tóner de alta capacidad de hasta, 3.000 páginas (BK) y 2.300 páginas (CYM)⁸

Silenciosa

Imprime en silencio sin renunciar a la velocidad ni a la calidad. La HL-L3220CW imprime páginas a todo color de forma rápida e impecable sin dejar de ser más silenciosa que una conversación de oficina media, lo que hace que este dispositivo sea perfecto para el trabajo en casa o en una oficina.

Ahorra tiempo

La HL-L3220CW, esta diseñada con la tecnología de impresión LED de alta calidad que garantiza una impresión impecable y profesional en todo momento. Además, cuenta con una bandeja de entrada y salida de papel de alta capacidad que te permite imprimir durante más tiempo.

Sin esfuerzo

Haz tu día más fácil y tu impresión sin esfuerzo, con una sencilla configuración y conexión de red Ethernet Gigabit, WiFi 5GHz o USB. La HL-3240CW es muy fácil de manejar gracias a su panel de control de fácil navegación.

Diseñada para ser segura

Para seguir el ritmo de la legislación en constante evolución sobre privacidad y seguridad de los datos, nuestros dispositivos ofrecen las últimas funciones de seguridad estándar del sector para proteger tus datos de forma segura. Nuestros expertos en seguridad investigan continuamente nuevas mejoras en productos, soluciones y servicios para garantizar de forma proactiva que todos nuestros productos sean "seguros por diseño".

La HL-L3240CW utiliza seguridad de triple capa a nivel de dispositivo, red y documento. Esto ofrece una mayor tranquilidad y garantiza que la integridad de los datos se mantiene en todo momento.

Imprime desde cualquier parte

Con Brother Mobile Connect, puedes utilizar tu impresora Brother desde tu dispositivo móvil. Imprime y escanea documentos sobre la marcha y solicita consumibles originales Brother directamente desde tu domicilio. También puedes personalizar las funciones que utilices con más frecuencia y desbloquear una forma revolucionaria de imprimir desde su dispositivo móvil.

Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil para empezar.



General

Technology

LED electrofotográfico

Memoria

256MB

Panel de control

LCD de 1 línea con teclas

Interfaz local

Hi-Speed USB 2.0

Red inalámbrica

2.4GHz y 5GHz

Red cableada

Ethernet Gigabith

Contenido de la caja

Equipo, tóneres dotacionales, tambor, cinturón de arrastre, recipiente de tóner residual, cable de alimentación, guía de configuración rápida, tarjeta de garantía

Impresión

Velocidad impresión (A4)

1 cara:

16 páginas por minuto

2 caras:

10 caras por minuto

FPOT

(Tiempo de impresión 1ª página)

Menos de 12,5 segundos

Modo silencioso

Sí

Resolución

Hasta 600 x 600 ppp

Lenguajes de impresión

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7

Fuentes embebidas (PCL)

73 fuentes escalables, 12 fuentes bitmap

Códigos de barras embebidos (PCL)

16 códigos de barras*
*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Fuentes embebidas (Postscript)

66 fuentes escalables

Funciones de impresión

Impresión N en 1

Reduce hasta 25 páginas en una sola página.

Impresión de póster

Amplía una página a póster utilizando 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5 páginas

Modo Ahorro de tóner

Utilice el modo de ahorro de tóner para reducir el consumo de tóner sin afectar a la velocidad de impresión.

Impresión de Marca de agua

Incluye una marca de agua en los documentos, con un logo, texto predefinido o con uno definido por el usuario

Impresión ID

Añade una identificación a los documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personalizado o nombre de usuario del PC)

Perfiles de impresión

Almacena los ajustes favoritos del controlador como perfiles para poder recuperarlos fácilmente

Impresión a 2 caras manual

Impresión manual a 2 caras (recomendado para soportes no compatibles con la impresión a 2 caras automática)

Impresión inversa

Girar el contenido de un documento impreso en 180°

Impresión de folletos

Imprime documentos en formato folleto A5 utilizando la impresión a doble cara automática o manual

Aviso trabajo completado

Se puede configurar un envío de notificación al ordenador cuando el trabajo se termina de imprimir

Impresión segura

(Secure Print)
Protege los trabajos de impresión con un código PIN de 4 dígitos, que solicitará la impresora para poder imprimirlos

Controladores de impresión

Windows

Windows 11
(Ediciones 32 y 64 bit)
y superiores

macOS

La impresión a través de macOS requiere el uso de AirPrint. No se proporcionan controladores para Mac.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(entorno x86/x64)

ChromeOS

Soporta la impresión nativa de ChromeOS

Controlador PCL

PCL6 (Standard)

Controlador de impresión universal

Controlador para Windows que permite imprimir en cualquier impresora láser Brother conectada en red o en local

Visita support.brother.com para ver la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes..

Manejo del papel¹¹

Entrada de papel Bandeja estándar

250 hojas

Ranura de alimentación manual

1 hoja

Salida de papel

120 hojas A4

Impresión de sobres

Sí, desde ranura de alimentación

Auto 2 caras

A4

Tamaños

Bandeja estándar

A4, carta, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(borde largo), B6(JIS), A6, Ejecutivo, A4 corto, 16K(195x270mm)

Ranura Alimentación manual

Ancho 76,2 a 215,9 mm
Largo 127 a 355, 6 mm
Sobre; COM-10, DL, C5, Monarch

Tipos de papel y gramajes

Bandeja estándar

Papel normal, papel fino, papel reciclado, 60-163g/m²

Ranura de alimentación

Papel normal, Papel fino, Papel grueso, Papel más grueso, Papel reciclado, Bond, Etiqueta, Sobre, Env. Fino, Env. grueso 60-163g/m²

Auto 2 caras

Papel normal, Papel fino, Papel, Papel reciclado, 60-105g/m²

Conexión Móvil y web

Brother Mobile Connect¹⁷

(Android / iPad / iPhone)

Imprime y comprueba el estado del equipo desde un dispositivo móvil con sistema operativo Android o iPad/iPhone

Brother Print Service Plugin¹⁷

Imprime desde dispositivos Android sin necesidad de una aplicación dedicada.

Apple AirPrint¹⁷

Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con AirPrint

Mopria^{TM17}

Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde dispositivos con sistema operativo Android compatibles con MopriaTM

Web Connect¹⁸

Sin usar el PC, descarga e imprime desde Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM, OneNote

Fleet Management Tools

BRAdmin^{16,17}

Software de gestión de red LAN/WLAN

Servidor Web Embebida

Software de gestión de impresión basado en web integrado en el dispositivo

Status Monitor¹⁶

Controla el estado de tu máquina desde tu ordenador

Driver Deployment Wizard^{16,17}

Crea fácilmente controladores de impresión para una implantación sin complicaciones en su red

Software

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Imprime desde, escanea a, previsualiza copias y comprueba el estado de la máquina desde un PC con Windows o macOS

Utilidades

Proporciona guías de configuración, manuales, preguntas frecuentes, solución de problemas y contacto con el servicio de atención al cliente de Brother.

Easy Setup

Acceso sencillo a controladores y software para la instalación de su máquina Brother desde support.brother.com

Conectividad

Red cableada

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Red Inalámbrica

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Modo infraestructura)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (modo infraestructura)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Imprime de forma inalámbrica sin tener que pasar por un punto de acceso inalámbrico (admite métodos automáticos y manuales)

Soporte de configuración inalámbrica

Wi-Fi Protected Setup (WPS))

Aplicaciones inalámbricas

Vertical Pairing

Móvil

Imprime o escanea desde tu dispositivo móvil con Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

Interfaz local

Hi-Speed USB 2.0

Características de seguridad

Seguridad de red inalámbrica

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

*Wi-Fi Direct solo soporta WPA2-PSK (AES).

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNMP Client, LDAPS, IMAP4, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, LDAPS, Web Services (Print), Syslog

Filtro IP

Restringe qué usuarios de la red pueden o no acceder al equipo desde la red (solo IPv4)

Impresión segura

(Secure Print)

Proteger los trabajos de impresión con un código de liberación de 4 dígitos necesario en el dispositivo para poder imprimirlos.

Notificaciones a E-mail

Hacer que el equipo envíe automáticamente alertas por correo electrónico cuando requiera atención, como cuando el tóner está bajo o necesita ser reemplazado

Informes a E-mail

Recibir periódicamente informes de uso por correo electrónico

Detección automática de intrusión

Todas las impresoras Brother son seguras por diseño. Las impresoras reconocen automáticamente los ataques a la seguridad y toman medidas preventivas, incluido reiniciarse si es necesario, para garantizar que siguen siendo seguras.

Actualizaciones de Firmware

Además de permitir las actualizaciones automáticas a la última versión, la impresora puede configurarse para no recibir versiones de firmware más antiguas, a fin de evitar que un usuario no autorizado las rebaje.

Impresión segura en la nube

Permite la liberación de trabajos de impresión protegidos por contraseña, sin necesidad de controladores

Bloqueo de configuración

Bloquea el acceso al panel de control de los dispositivos para mayor seguridad

Gestión de certificados

Utilice el certificado estándar autofirmado predeterminado, cree un certificado autofirmado personalizado, una solicitud de firma de certificado (CSR) o un certificado público y una clave privada externos para la comunicación protegida en red.

Bloqueo Seguro de Funciones 3.0

Utiliza un pin de 4 dígitos o una contraseña para identificar y autenticar a un usuario o grupos de usuarios a través de una red. Permite el control de acceso con nombre de usuario hasta 100 usuarios

Firmware firmado digitalmente

El firmware de las impresoras y escáneres Brother está firmado digitalmente y es seguro.

SysLog

Permite al administrador de TI acceder a una única aplicación (herramienta SIEM) para obtener actualizaciones del estado de los dispositivos con fines de auditoría a través de Syslog

Control de acceso a la red basado en puertos

(IEEE 802.1x)

Los dispositivos Brother cumplen totalmente con este estándar, para permitir la conexión a una red protegida 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Restringir protocolos de red

La función de Control de protocolos permite al administrador restringir los protocolos de comunicación (por ejemplo, FTP, Telnet) según sea necesario

Almacenamiento de registro de impresión

Permite la auditoría de un archivo de registro de impresión guardado en el servidor CIFS. Registra el ID, el tipo, el nombre, el usuario, la fecha, la hora y el recuento de páginas de cada trabajo de impresión.

Consumibles

Tóner dotacional⁸

1 x 1.000 páginas (BK)
1 x 1.000 páginas (CMY)

Tóner estándar⁸

TN248
1.000 páginas (BK)
1.000 páginas (CMY)

Toner XL⁸

TN248XL
3.000 páginas (BK)
2.300 páginas (CMY)

Tambor

DR248CL
Aprox. 20.000 páginas
(a un promedio de 1 página por trabajo)

Cinturón de arrastre

BU229CL
Aprox. 50.000 páginas
(a un promedio de 2 páginas por trabajo)

Recipiente tóner residual

WT229CL
Aprox. 50.000 páginas
(a un promedio de 5 páginas por trabajo)

Dimensiones y peso

Con caja (Anch x Fon x Al.)

488 x 488 x 370mm - 18.00kg

Sin caja (Anch x Fon x Al.)

399 x 399 x 239mm - 15.20kg

Volumen de trabajo

Volumen mensual recomendado

Hasta 3.000 páginas

Entorno operativo

Requisitos de energía

220-240V AC 50/60Hz

Entorno recomendado

Uso:

Humedad 20-80% | 10°C-32.5°C

Almacenaje:

Humedad 35-85% | 0°C-40°C

Medioambiental

Consumo de energía aproximado^{12,23}

Impresión: 520W
Impresión en modo silencioso: 310W
Preparada: 70W
Reposo: 10W
Hibernación: 0.4W
Apagado: 0.04W

TEC

(consumo energético medio)
0.40 kWh/semana

Nivel de potencia sonora¹²

Impresión: Monocromo
6.39B(A) | Color 6.47 (A)
Preparada: Inaudible
Modo silencioso: Monocromo
5.86B (A) |Color 5.87B(A)
Hibernación: Inaudible

Presión sonora¹²

Impresión: Approx. 47.0dB(A)
Preparada: Inaudible Modo
silencioso: 43.0dB(A)

Blue Angel

Sí

GS Mark

Sí

Ahorro de tóner

Función disponible que permite reducir el consumo de tóner para obtener más páginas de sus consumibles.



- 8 Duración estimada según ISO/IEC 19798
- 11 Calculado con papel de 80gsm
- 12 Presión acústica y nivel de potencia acústica según la norma ISO 7779
- 13 El consumo de energía apagado se mide según la norma IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Solo con Windows y macOS
- 16 Solo Windows
- 17 Descarga opcional
- 18 Requiere conexión a internet
- 23 El consumo de energía se mide utilizando la configuración de red del método de ensayo ENERGY STAR Ver 3.1



Trabajamos contigo para cuidar el medio ambiente

En Brother, nuestra iniciativa verde es sencilla. Nos esforzamos para asumir responsabilidad, actuar con respeto y tratar de hacer la diferencia para ayudar de forma positiva a construir una sociedad en la que el desarrollo sostenible se puede lograr. A esta iniciativa le llamamos Brother Earth. www.brotherearth.com

Las especificaciones están sujetas a cambios si previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

brother
at your side