



Impresora láser monocromo 3 en 1 eficiente

Fácil de configurar y conectar con una impresión rápida
y sin errores

DCP-L2620DW



IMPRIMIR



ESCANEAR



COPIAR



5GHz

INALÁMBRICA

www.brother.es

Impresora láser monocromo 3 en 1 eficiente

Trabaja de forma más inteligente desde cualquier lugar en casa o en la oficina con el equipo DCP-L2620DW. Con una gama de funciones que aumentan la eficiencia, esta impresora láser monocromo 3 en 1 te ahorra tiempo con una impresión y escaneado rápidos, una fácil conexión, impresión automática a doble cara y una bandeja de papel de gran capacidad.

Configúrala fácilmente y descarga la aplicación Brother Mobile Connect, que le permitirá imprimir y escanear desde prácticamente cualquier lugar.

DCP-L2620DW



Características clave:

- Imprime hasta 32 páginas por minuto
- Impresión a doble cara de 16 caras por minuto
- Panel de control LCD de 2 líneas
- 5GHz WiFi y USB
- 128MB de memoria interna
- Bandeja de entrada de 250 hojas²
- Incluye un tóner con un rendimiento de 700 páginas y disponibilidad de consumibles con capacidad de 3.000 páginas¹

Trabaja de manera más inteligente

La DCP-L2620DW está diseñada para aumentar la eficiencia, con rápidas velocidades de impresión que te ayudarán a trabajar de forma más inteligente. La función de impresión a doble cara te ahorra tiempo, permitiéndote dedicarte a otras tareas. Escanea tus documentos a color o monocromo y envíalos directamente a tu ordenador o dispositivo móvil.

Sin esfuerzo

Haz tu día más fácil y tu impresión sin esfuerzo con la DCP-L2620DW. Con su panel de control de fácil navegación podrás configurarla de manera sencilla y conectarla rápidamente mediante con su conexión WiFi 5GHz o USB.

La herramienta perfecta

La tecnología de impresión de alta calidad garantiza una impresión impecable y profesional en todo momento. La DCP-L2620DW, se ha diseñado para contar con una bandeja de entrada y salida de papel de gran capacidad, que te permita imprimir durante más tiempo; y con una forma compacta y silenciosa permita trabajar sin interrupciones en espacios de trabajo reducidos.

Imprime más tiempo

La DCP-L2620DW mantiene bajos los costes de impresión gracias a una unidad independiente de tambor y tóner, y con su tóner dotacional de 700 páginas¹ podrás desde el minuto uno comenzar a resolver tus necesidades más altas de impresión. También puedes optar al tóner de mayor alta capacidad de hasta 3,000 páginas¹, para reducir aun más tu coste por página y la frecuencia de sustitución.

Diseñada para ser segura

Para seguir el ritmo de la legislación en constante evolución sobre privacidad y seguridad de datos, nuestros dispositivos ofrecen las últimas funciones de seguridad estándar del sector para proteger tus datos de forma segura. Nuestros expertos en seguridad investigan continuamente nuevas mejoras en productos, soluciones y servicios para garantizar de forma proactiva que todos nuestros productos son seguros.

La DCP-L2620DW ofrece una amplia gama de sólidas funciones. Utiliza seguridad de triple capa a nivel de dispositivo, red y documento. Esto ofrece una mayor tranquilidad y garantiza que la integridad de los datos se mantiene en todo momento.

Imprime desde cualquier parte

Con Brother Mobile Connect, puedes utilizar tu impresora Brother desde tu dispositivo móvil. Imprime y escanea documentos sobre la marcha y solicita consumibles originales Brother directamente desde tu domicilio. También puedes personalizar las funciones que utilices con más frecuencia y desbloquear una forma revolucionaria de imprimir desde su dispositivo móvil.



Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil para empezar.



General

Tecnología

Láser electrofotográfico

Memoria

128MB

Panel de control

LCD de 2 líneas con teclas

Interfaz local

Hi-Speed USB 2.0

Red inalámbrica

2.4GHz y 5GHz

Contenido de la caja

Impresora, tóner, tambor, cable de alimentación, guía de configuración rápida, tarjeta de garantía

Impresión

Velocidad (A4)

1 Cara: 32ppm
2 Caras: 16 caras
por minuto

Tiempo de impresión 1ª página

Menos de 8,5 segundos

Modo silencioso

Sí

Resolución

1200 x 1200ppp

Funciones de impresión

Impresión N en 1

Reduce hasta 25 páginas en una única página

Impresión de póster

Aumenta una página a tamaño poster de 2x2, 3x3, 4x4 or 5x5 hojas A4

Modo ahorro de tóner

Reduce el consumo de tóner sin afectar a la velocidad de impresión.

Impresión con marca de agua

Imprime tus documentos con un texto predefinido logotipo o mensajes personalizados

Perfiles de impresión

Almacena tus ajustes de controlador favoritos como perfiles para recuperarlos fácilmente

Impresión dúplex manual

Recomendado para soportes no admitidos en la impresión dúplex automática

Impresión automática de Folletos

Imprime documentos en folletos tamaño A5 usando dúplex automático

Aviso de impresión finalizada

Se puede configurar un aviso de impresión para que se envíe al ordenador (sólo en red)

Impresión de ID

Añade identificación a sus documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personalizado o nombre de usuario de PC)

Impresión invertida

Gira 180° el contenido de un documento impreso

Controladores de impresión

Windows

Windows 11
(Ediciones 32 y 64 bit)
y superiores

macOS

La impresión a través de macOS requiere el uso de AirPrint. No se proporcionan controladores para Mac.

Visita support.brother.com para ver la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes..

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(entorno x86/x64)

ChromeOS

Soporta la impresión nativa de ChromeOS

Manejo del papel²

Entrada de papel Bandeja estándar

250 hojas

Ranura de alimentación manual

1 hoja

Salida de papel

120 hojas A4

Impresión de sobres

Sí, desde ranura de alimentación

Tamaños

Bandeja estándar

A4, carta, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(borde largo), B6(JIS), A6, Ejecutivo, A4 corto, 16K(195x270mm)

Ranura Alimentación manual

Ancho 76,2 a 215,9 mm
Largo 127 a 355, 6 mm
Sobre; COM-10, DL, C5, Monarch

Cristal de escaneado

Hasta A4/Letter

2 caras auto

A4

Tipos de papel y gramajes

Bandeja estándar

Papel normal, papel fino, papel reciclado, Papel grueso 60-163g/m²

Ranura de alimentación

Papel normal, Papel fino, Papel grueso, Papel más grueso, Papel reciclado, Bond, Etiqueta, Sobre, Env. Fino, Env. grueso 60-230g/m²

Dúplex – 2 caras

Papel normal, papel fino, papel reciclado 64-105g/m²

Conectividad móvil y web

Brother Mobile Connect⁷ (Android)

Permite imprimir, escanear, obtener una vista previa de copia e información del estado del equipo directamente desde móviles o tablets con sistema operativo Android

Brother Mobile Connect⁷ (iPad / iPhone)

Permite imprimir, escanear, obtener una vista previa de copia e información del estado del equipo directamente desde iPad / iPhone

Apple AirPrint⁷

Permite imprimir y escanear los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin⁷

Imprime desde dispositivos Android sin necesidad de una aplicación dedicada

Mopria™ 7

Imprime los tipos de archivos más comunes desde dispositivos con sistema operativo Android compatibles con Mopria

Copiadora

Velocidad de copia (A4)

1 cara 32ppm

Resolución

Hasta 600 x 600dpi

FCOT (Tiempo primera copia)

Menos de 10 seg.

Escala de grises

256 niveles
(8 bits por cada color)

Funciones de copia

Copia múltiple/ Apilar/ Clasificar

Copia múltiple/ Apilar/ Clasificar

Ratio ampliar/reducir

Reduce o incrementa el tamaño del documento desde 25%-400% en 1%

Copia N en 1

Permite al usuario comprimir 2 o 4 páginas en una única página A4

Escáner

Tipo de escáner

CIS (Contact Image Sensor)

Escaneado a color y monocromo

Sí

Resolución desde el cristal

1200 x 1200ppp

Resolución de escaneado interpolada

Hasta 19.200 x 19.200ppp

Profundidad de color

30-bit interno / 24-bit externo

Escala de grises

10 bit interno / 8 bit externo

Funciones de escaneado

Formatos de archivo compatibles

Incluye PDF (PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, Searchable⁷) JPEG, TIFF

Funciones estándar⁷

Escanear a E-mail, OCR, Imagen, Archivo

Escaneado en red⁶

Escanear a SharePoint (sólo iPrint&Scan para Windows)

Escanear a Microsoft Office

Escanear a Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) para Microsoft Office

Controlador del Escáner

Windows

TWAIN y WIA
Windows 11
(Ediciones 32 y 64 bit)

Linux

SANE (Ediciones 32 y 64 bit editions)

ChromeOS

Soporta la escaneado nativo de ChromeOS

macOS

El escaneado a través de macOS requiere el uso de AirPrint. No se proporcionan controladores para Mac.

Visita support.brother.com para ver la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes..

Herramientas de administración

BRAdmin^{6,7}

Software de gestión de red LAN/WLAN

Servidor Web Embebida

Software de gestión de impresión basado en web integrado en el dispositivo

Status Monitor⁶

Controla el estado de tu máquina desde tu ordenador

Driver Deployment Wizard^{6,7}

Crea fácilmente controladores de impresión para una implantación sin complicaciones en su red

Software

Brother iPrint&Scan Desktop^{5,7}

Imprime desde, escanea a, previsualiza copias y comprueba el estado de la máquina desde un PC con Windows o macOS

PaperPort SE 14^{6,7}

Programa de gestión e intercambio de documentos de KOFAX

Utilidades

Proporciona guías de configuración, manuales, preguntas frecuentes, solución de problemas y contacto con el servicio de atención al cliente de Brother.

Easy Setup

Acceso sencillo a controladores y software para la instalación de su máquina Brother desde support.brother.com

Conectividad

Red Inalámbrica

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Modo infraestructura)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n
(modo infraestructura)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct[®]

Imprime de forma inalámbrica sin tener que pasar por un punto de acceso inalámbrico (admite métodos automáticos y manuales)

Soporte de configuración inalámbrica

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Aplicaciones inalámbricas

Impresión vertical

Móvil

Imprime o escanea desde tu dispositivo móvil con Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

Interfaz local

Hi-Speed USB 2.0

Características de seguridad

Seguridad de redes inalámbricas

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only.

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client

Filtro IP

Restringe qué usuarios de la red pueden o no acceder al dispositivo a través de la red (sólo IPv4)

Notificaciones E-mail

Permite que el dispositivo envíe automáticamente alertas por correo electrónico cuando requiera atención, como cuando el tóner esté bajo o haya que sustituirlo.

Reportes E-mail

Permite recibir informes periódicos de uso por correo electrónico

Detección automática de intrusos

Todos los dispositivos Brother Print son seguros por diseño. Los dispositivos reconocen automáticamente los ataques de seguridad y toman medidas preventivas, incluido el reinicio cuando es necesario, para garantizar que el dispositivo siga siendo seguro.

Actualizaciones de Firmware Updates

Además de permitir alertas automáticas de actualización para instalar la última versión, la impresora puede configurarse para que no reciba versiones de firmware más antiguas y evitar así que un usuario no autorizado las descargue.

Impresión segura en la nube

Permite la liberación de trabajos de impresión sin controlador protegida por contraseña

Gestión de certificados

Utiliza el certificado estándar autofirmado predeterminado, crea un certificado autofirmado personalizado, una solicitud de firma de certificado (CSR) o un certificado público y una clave privada externos para la comunicación de red protegida.

Firmware firmado digitalmente

El firmware de los dispositivos de impresión y escaneado de Brother está firmado digitalmente y es seguro

Control de acceso a la red basado en puertos

(IEEE 802.1x)

Los dispositivos Brother cumplen plenamente esta norma para permitir la conexión a una red protegida 802.1x EAP (protocolo de autenticación extensible).

Restringir protocolos de red

La función de control de protocolos permite al administrador restringir los protocolos de comunicación (p. ej. FTP, Telnet) según sea necesario

Accesorios y consumibles

Tóner dotacional¹
1 x 700 páginas (BK)

Rendimiento del tóner estándar¹
TN2510 - 1,200 páginas

Rendimiento del tóner de alta capacidad¹
TN2510XL - 3,000 páginas

Unidad de tambor
DR2510 aproximadamente
15.000 páginas a 1 página por trabajo

Dimensiones y pesos

Con caja (Anch x Fon x Al.)
580 x 517 x 434mm - 12.60kg

Sin caja (Anch x Fon. X Al.)
410 x 399 x 272mm - 10.10kg

Volumen de trabajo

Volumen mensual recomendado
Hasta 2.500 páginas

Entorno operativo

Requisitos de energía
220-240V AC 50/60Hz

Entorno recomendado

Uso:
Humedad 20–80% | 10°C-32.5°C
Almacenaje:
Humedad 35-85% | 0°C-40°C

Medioambiente

Consumo de energía aproximado^{4,9}

Copia: 480W
Copia en modo silencioso: 280W
Impresión: 470W
Impresión en modo silencioso: 270W
Preparada: 43W
Reposo: 4.1W
Hibernación: 0.6W
Apagado: 0.08W

TEC (consumo energético medio)

0.39 kWh/semana

Nivel de potencia sonora³

Impresión: 6.63B(A)
Preparada: Inaudible
Modo silencioso: 6.12B(A)
Hibernación: Inaudible

Presión sonora³

PC (Mono): Approx. 49.0dB(A)
Preparada: 30.0db(A)
Modo silencioso: 44.0db(A)

Ahorro de tóner

Función disponible que permite reducir el consumo de tóner para obtener más páginas de sus consumibles.

Blue Angel

Sí

GS Mark

Sí

Nordic Swan

Sí



- 1 Duración estimada según ISO/IEC19752.
- 2 Calculado con papel de 80g/m².
- 3 Presión acústica y nivel de potencia acústica según la norma ISO 7779
- 4 El consumo de energía apagado se mide según la norma IEC 62301 Edición 2.0
- 5 Sólo con Windows y macOS
- 6 Sólo con Windows
- 7 Descarga opcional
- 8 Requiere conexión a internet
- 9 El consumo de energía se mide utilizando la configuración de red del método de ensayo ENERGY STAR Ver 3.1



Trabajamos contigo para cuidar el medio ambiente

En Brother, nuestra iniciativa verde es sencilla. Nos esforzamos para asumir responsabilidad, actuar con respeto y tratar de hacer la diferencia para ayudar de forma positiva a construir una sociedad en la que el desarrollo sostenible se puede lograr. A esta iniciativa le llamamos Brother Earth. www.brotherearth.com

Las especificaciones están sujetas a cambios si previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

brother
at your side